

LINK LAN

Tester per cavi di rete con PoE

LINK LAN riunisce in un unico dispositivo il test di continuità, la misurazione della lunghezza del cavo, il test PoE e la funzione Port Flash. Il display a colori da 2,4" consente di visualizzare esiti, parametri e indicazioni operative direttamente sul campo.

Per cavi CAT5/CAT6 con connettori RJ45, UTP e STP.



FUNZIONI PRINCIPALI

CONTINUITÀ MAPPA CABLAGGIO

Rileva cablaggio corretto, cortocircuiti, fili invertiti e interruzioni. Portata fino a 600 m.

LUNGHEZZA

Misurazione da 5 a 300 m. Unità selezionabili: metri, iarde e piedi. Calibrazione utente con 5 set di valori.

TEST PoE

Rileva PoE standard e non standard; visualizza pin di alimentazione, metodo crossover, standard, tensione e polarità.

CARICO PoE

Test del carico da 2 a 80 W con indicazione della tensione rilevata e della potenza misurata.

PORT FLASH

Fa lampeggiare in modo sincronizzato il LED della porta corrispondente sullo switch/router.

UNITÀ REMOTA

Consente il test di mappatura dei cavi RJ45 anche a distanza.

SPECIFICHE TECNICHE

TRASMETTITORE	VALORE
Display LCD	Schermo a colori da 2,4"
Test di continuità - Tipo di cavo	CAT5 / CAT6 (UTP e STP)
Test di continuità - Portata	600 m
Test PoE - Portata	DC 5 V ~ 60 V
Test PoE - Standard	IEEE 802.3 af / at / bt
Test PoE - Test del carico	2 ~ 80 W
Misurazione lunghezza - Portata	5 ~ 300 m
Indicatore batteria scarica	Sì
Batteria	Litio 3,7 V 1500 mAh, ricarica Type-C
Spegnimento automatico	15 / 30 / 60 min / OFF
Protezione anti-bruciatura	DC 60 V
Dimensioni	138,5 × 76 × 30 mm

UNITÀ REMOTA	VALORE
Tipo di porta	RJ45
Dimensioni	65 × 37 × 23 mm

DOTAZIONE

• Tester cavi PoE - 1 pz	• Borsa da trasporto - 1 pz
• Modulo remoto - 2 pz	• Cavo Type-C - 1 pz
• Scatola regalo - 1 pz	• Scheda precauzioni batteria al litio - 1 pz
• Manuale utente - 1 pz	• Certificato - 1 pz

Le specifiche e la dotazione riportate sono tratte dal Manuale d'uso LINK LAN V.1.0 11.12.2025. Descrizione funzionale verificata anche sulla pagina prodotto UNIKS. Prima dell'uso leggere integralmente il manuale e le precauzioni di sicurezza.